

EuroBOS MARS. Technik der Extraklasse. Für die Digitale Alarmierung der deutschen BOS.



bis zu 64 schaltbare RICs | 84-Zeichen-MAXI-Blaulicht-Display |
integrierte AES-Verschlüsselung | BOS-Zulassung DME II 37/10

Der MARS von EuroBOS. Mit bis zu 256 einzeln auswertbaren Alarmadressen und bereits ab Werk vorgerüsteter AES-Verschlüsselung – ein vollkommen neuer Maßstab für die digitale BOS-Alarmierung. Er punktet durch bahnbrechende Möglichkeiten bei der individuellen Programmierung, speziell für den Einsatz bei den Feuerwehren, Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen.



Hier definiert der MARS klar die Spitze dessen, was heute mit Hightech machbar ist. Besonders positiv fällt auf, daß dabei die klassischen Tugenden eines BOS-Meldeempfängers nicht zu kurz kommen. Als da wären: extrem robustes IP 54-Gehäuse, unüberhörbare Alarmtöne (komplett frei programmierbar), praxisgerechte Bedienung und perfekte Ablesbarkeit unter allen Lichtverhältnissen durch das neue MAXI-Blaulicht-Display.

- Digitaler Meldeempfänger im 2m-Band für die Digitale Alarmierung der BOS; Baustufe: DME II (auch als DME I programmierbar); BOS-Prüfnummer: DME II 37/10
- 4 Zeilen a 21 Zeichen (84 Zeichen in Normalschrift; Option: 4 x 20 Zeichen); oder als 2-Zeiler in Fettschrift (durch den Anwender umstellbar)
- ! AES-Verschlüsselung; BSI-empfohlenes Verschlüsselungsverfahren standardmäßig beinhaltet
- Tastatursperre gegen unbeabsichtigte Bedienung; einfaches Aktivieren und Deaktivieren über Tastenkombination
- ! Nur bei EuroBOS: 2-zeiliger Fixtext mit bis zu 42 alphanumerischen Zeichen
- ! Nur bei EuroBOS: amerikanischer Sirenton als Alarmton programmierbar
- ! Nur bei EuroBOS: einzeln abschaltbare RICs, alle RICs können (wenn programmiert) durch den Anwender aktiviert und deaktiviert werden
- MAXI-Blaulicht-Display: reflektionsarm und oberflächengehärtet; optimales Ablesen
- Direkt-Alarm: Alarm erscheint sofort auf dem Display und dieses wird automatisch beleuchtet ohne dass der Alarm über Bestätigungstaste angenommen werden muss
- Komfortable Bedienung über 6 Tasten
- Einhandbedienung
- Begrüßungstext beim Einschalten des Pagers (z. B. Name des Anwenders)
- Großer Alarm- und Nachrichtenspeicher mit bis zu 250.000 Zeichen; individuell konfigurierbar und Schutz gegen unbeabsichtigtes Löschen
- Einzelne Funktionen können für den Anwender gesperrt werden (z. B. Ausstellen des Pagers, Uhrzeit stellen, Wecker stellen, Alarmart wählen, Alarmlöschung, usw.)
- Bis zu 64 RICs mit je 4 Unteradressen; entspricht 256 Alarmadressen; jede Alarmadresse kann mit einem 42 Zeichen großen Fixtext versehen werden
- Frequenzbereich: 165–174 MHz (alle 2-m-BOS-Kanäle)
- Baud Rate: 512, 1200 oder 2400 Baud
- Alarmarten: Pieper, Vibrator, lautes Alarmieren, Stummschaltung; individuelle Programmierung von Alarmtönen je Alarmadresse; Alarmtöne in Programmier-Software frei komponierbar und anhörbar
- Nur-Blinken: Der Alarm wird durch Blinken einer Spezial-LED angezeigt
- Lieferumfang: Empfänger mit 1,2 Volt AAA-Akku, Schutzholster mit Gürteltrageclip, Sicherungskette, 230 Volt Schnellladegerät mit Relaisausgang, Antennenbuchse, Antenne (BNC, 41 cm lang) und integrierter Alarmpfeife, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen, aktuelle Angebote und Kontakt über EuroBOS.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten Stand 1. März 2017